



## KAREL DE101 DECT EL ÜNİTESİ

DE101 DECT El Ünitesi, tek hücreli DB110 Baz İstasyonu ile birlikte çalışır. DB110 Baz İstasyonuna 10 adede kadar DE101 DECT El Ünitesi kaydedilebilir. Aynı sistemdeki tüm bağlı DE101 cihazlarınızda çağrı paylaşımı özelliği kullanılabilir. DE101 DECT telefon, geniş bir ekrana ve arkadan aydınlatmalı tuş takımına sahiptir. Güçlü pili sayesinde, 9 saate kadar konuşma süresi veya bir haftaya kadar bekleme süresi ile hiçbir aramayı kaçırmazsınız.

### Genel Özellikler

- 1.8 inç arka ışıklı grafik ekran
- HD ses kalitesi
- Duvara monte edilebilir

### Ekran ve Tuş Özellikleri

- 1.8 inç grafik ekran
  - 90x65 piksel
  - Arka ışıklı, tek renkli
- Toplamda 29 arka aydınlatmalı tuş
  - 2 yönlü gezinme tuşu
  - 2 fonksiyon tuşu
  - 4 programlanabilir tuş, LED'li
  - 4 ses tuşu
  - 5 fonksiyon tuşu
- Tuş kilidi
- LED gösterge

### Rehber ve Çağrı Özellikleri

- Eş zamanlı 2 görüşme
- LDAP, XML rehber desteği
- Rehber içe/dışa aktarma
- Merkezi rehber (1000 kişi)
- Hızlı arama, yeniden arama
- Arayan kimliği (CLIP)
- DECT el ünitesi aralarında interkom desteği
- Çağrı yönlendirme, aktarma, bekletme
- 3-yönlü konferans
- Rahatsız edilmeme (RE) modu, sessiz modu
- Çağrı listesi (200, gelen/aranan/cevapsız)
- Çağrı paylaşımı
- Gelen ve giden aramalarda rehber eşleştirmesi

### Güç ve Arayüz Özellikleri

- Güç adaptörü: 100 – 240VAC / 50-60 Hz | 6VDC / 100mA
- Çıkarılabilir, yeniden şarj edilebilir 2,4V / 550mAh (Ni-MH) pil, 7 güne kadar bekleme süresi, 9 saate kadar konuşma süresi
- 1 güç adaptörü portu
- Kablolu kulaklık için 2,5 mm standart kulaklık portu
- Kullanıcı arayüzü üzerinden konfigürasyon ve kurulum desteği

- DECT protokolü
- Çoklu dil desteği

### Donanım Özellikleri

- El Ünitesi Boyutları (Y x G x D, yaklaşık): 173mm x 49mm x 27mm
- Şarj Ünitesi Boyutları (Y x G x D, yaklaşık): 54mm x 76mm x 82mm
- El Ünitesi Ağırlığı (yaklaşık): 195g
- Kemer Klipsi
- Duvara monte edilebilir

### DBE111 DECT Sistem



Baz İstasyonu | DE101 El Ünitesi



**KAREL**

